



Fanvil PA2S SIP Video Intercomunicador y Pasarela de megafonía

Fanvil PA2S es un intercomunicador de audio y video SIP y un dispositivo de sistema de anuncios públicos para aplicaciones industriales. La transmisión de flujo de medios adopta los protocolos estándar IP / RTP / RTSP. Tiene varias funciones e interfaces, como Intercom, video, transmisión, grabación y disparador de cortocircuito, para adaptarse a diferentes entornos de aplicación. Los usuarios pueden hacer el dispositivo de localización fácilmente.

Reflejos

- ☒ Exquisito, se puede integrar en otros equipos para instalación interna Interfaz de botón
- ☒ de llamada de emergencia, grabación de video NVR de llamada activa, interfaz estándar
- ☒ RJ45 Salida de grabación, interfaz de audio estándar de 3,5 mm Puerto de salida de línea
- ☒ de audio, altavoz activo externo ampliable.
- ☒ Salida de amplificador de potencia de canal mono de 10W ~ 30W, según la entrada
- Voltaje para configurar la potencia de salida.
- ☒ Puerto de red adaptativo de 10/100 Mbps, PoE integrado
- ☒ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Genérico

- 2 líneas SIP
- marcación rápida
- Vinculación con cámara IP para realizar videoportero
- Anuncio oral de la dirección IP (en inglés)
- transmisión de MP3
- Admite altavoz activo mono (salida de línea de audio)
- Admite entrada de línea de audio
- Salida de grabación de intercomunicación
- Interruptor de entrada y salida de señal
- Admite puertos de clave DSS programables
- PoE habilitado

Funciones del dispositivo

- Respuesta automática
- Teclas DSS programables
- Ajuste de volumen mediante botón o página web
- Sincronización de tiempo de red
- Plan de tiempo (gestión de tareas)
- Multidifusión de llamadas entrantes
- Función de multidifusión dinámica
- API HTTP
- URL de acción / URI activo

funciones de llamada

- Llamar / responder / rechazar
- Llamada en espera
- intercomunicador, multidifusión
- marcación rápida

-Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)

AUD yo

- Códex de banda estrecha: G.711A/U, G.729A/B, ILBC, G.723.1, G.726-32K
- Códex de banda ancha: G.722, Opus
- Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- DTMF: en banda, fuera de banda (RFC2833 / SIP INFO)

La red

- Físico: 10/100 Mbps Ethernet
- Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6
- Configuración IP: IP Estática / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementación y administración

-Autoaprovisionamiento vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP

PNP/TR-069

-portal de gestión web

-Volcado de paquetes basado en web

-Exportación/importación de configuración

-Actualización de firmware

-registro del sistema

Especificaciones físicas

-Teclado: 3 teclas, incluidas

- 2 teclas de control de volumen (arriba/abajo)
- 1 tecla de reinicio (reinicio suave)

-Puerto RJ45 x2: conectar la red

- Puerto WAN: conecte la red, admita PoE
- Puerto de la cámara: conectado a la cámara original

-LED azul x1: (Estado SIP y estado de la red)

-Puerto de salida de grabación x1: conecte el dispositivo de audio

- Salida: salida mixta de voz de micrófono local y grabación de voz de llamada
- Puerto: puerto de audio estándar de 3,5 mm
- Impedancia: 15 ohmios

-Tornillo de tierra x1

-Puerto de altavoz pasivo x1: conecte el altavoz

- Potencia de salida:
 - 4Ω, PoE/10W, 12V/10W, 18V/20W, 24V/30W; relacionado con la tensión de alimentación.
 - 8Ω, PoE/5W, 12V/5W, 18V/10W, 24V/15W; relacionado con la tensión de alimentación.
- Diámetro del cable: 18 AWG o superior.
- Puerto: toma de terminal

-Puerto de salida de línea x1: conecte el altavoz activo

- Salida: regulable por volumen, máx hasta 1,2Vpp.
- Puerto: toma de terminal

-Puerto de teclas DSS x1: conecte los botones externos (soporte LED)

- LED: Salida 5.0Vdc / 5mA.
- Puerto: toma de terminal

-MIC in / Line in port x1: conecte el MIC o el dispositivo de entrada de línea de audio

- El puerto multiplex es entrada de micrófono por defecto, que se puede configurar como función de entrada de línea de audio a través del software.
- Se recomienda condensador de electreto MIC
- Sensibilidad: - 38dB, impedancia 2,2k ohmios, voltaje de polarización 2,54Vpp
- Puerto: toma de terminal

-Puerto de entrada y salida de cortocircuito x1 (relé incorporado)

- Relé: MÁX. DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Puerto: toma de terminal

-2 puertos de CC de entrada de alimentación paralela: entrada de alimentación de CC

- Entrada de alimentación de CC: DC12V ~ 24V / 2A
- 1 camino para el asiento eléctrico de CC de 5,5 mm
- 1 camino para el zócalo terminal de 2 pines

-Nivel PoE: Clase 3

-Material de la carcasa: aleación de aluminio

-Instalación: Soporte de escritorio / Montado en la pared

-De color negro

-Temperatura de trabajo: -30°C ~60°C

-Temperatura de almacenamiento: -30°C ~60°C

-Humedad de trabajo: 10 ~ 95%

-Dimensiones del dispositivo: 113x83x28 mm

-Dimensiones caja regalo: 147x114x58 mm

-Dimensiones CTN exterior: 310x248x322 mm (20 PCS)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware/software/características físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

